

Instrukcje bezpieczeństwa do ładowarek przewodowych

Przed rozpoczęciem użytkowania przeczytaj wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ogólne wskazówki dotyczące ładowarki przewodowej do roweru elektrycznego.

Nieprzestrzeganie tych zasad może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji, jak: porażenia prądem, pożar i/lub poważne obrażenia ciała.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa na przyszłość.

Termin „akumulator” używany w niniejszych instrukcjach odnosi się do wszystkich oryginalnych akumulatorów litowo-jonowych montowanych w rowerach elektrycznych.

Zalecenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

1. Nie wystawiaj ładowarki na deszcz ani na działanie wilgoci. W przypadku przedostania się wody do środka akcesorium, istnieje ryzyko porażenia prądem.
2. Ładuj akumulatory wyłącznie ładowarkami przeznaczonymi do danego typu e-bike'ów. Napięcie akumulatora musi odpowiadać napięciu ładowania ładowarki. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia baterii, pożaru i eksplozji.
3. Utrzymuj ładowarkę w czystości. Zanieczyszczenia mogą prowadzić do ryzyka porażenia prądem.
4. Zawsze sprawdzaj ładowarkę, kabel i wtyczkę przed użyciem. Nie używaj ładowarki, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia. Nie otwieraj ładowarki. Stosowanie uszkodzonych ładowarek, kabli oraz wtyczek zwiększają ryzyko uszkodzenia baterii oraz porażenia prądem.
5. Nie używaj ładowarki na łatwopalnych powierzchniach (np. papierze, tkaninach) ani w obecności łatwopalnych materiałów. Ładowarka podczas pracy nagrzewa się, co może doprowadzić do zapłonu i pożaru.
6. Podczas kontaktu z ładowarką noś rękawice ochronne. Ładowarka może się nagrzać do wysokiej temperatury, zwłaszcza przy wysokiej temperaturze otoczenia.
7. Uszkodzony lub nieprawidłowo używany akumulator może wydzielać niebezpieczne opary, które mogą podrażniać układ oddechowy. Zapewnij dobrą wentylację pomieszczenia w którym ładujesz baterię. W przypadku wystąpienia niepożądanych reakcji skontaktuj się z lekarzem.
8. Nie pozostawiaj akumulatora bez nadzoru podczas ładowania.
9. Nadzoruj dzieci podczas używania, czyszczenia i konserwacji ładowarki. Zapobiegnie to ich przypadkowemu użyciu urządzenia w niewłaściwy sposób.
10. Dzieci oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych mogą używać ładowarki wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim przeszkoleniu. W przeciwnym razie istnieje ryzyko błędów w obsłudze i wystąpienia obrażeń.
11. Zapoznaj się ze wszystkimi ostrzeżeniami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz przestrzegaj instrukcji obsługi całego systemu eBike oraz Twojego roweru elektrycznego.

Opis produktu i specyfikacje

1. Zastosowanie.

Ładowarki e-bike są przeznaczone wyłącznie do ładowania akumulatorów w rowerach elektrycznych. Nie mogą być używane do innych celów.

2. W skład produktu wchodzi:

- ładowarka,
- gniazdo urządzenia,
- wtyczka urządzenia,
- wtyczka ładowania,
- wskaźnik stanu pracy/naładowania.

3. Obsługa

3.1. Podłączanie ładowarki do sieci

- Zwróć uwagę na napięcie sieciowe. Musi ono odpowiadać wartości podanej na tabliczce znamionowej ładowarki. Ładowarki oznaczone jako 230 V mogą być również używane przy napięciu 220 V.
- Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazda ładowarki.
- Podłącz przewód zasilający do gniazda sieciowego (zgodnie z wymaganiami danego kraju).

3.2. Ładowanie wyjętego akumulatora

- 3.2.1. Wyłącz akumulator i wyjmij go z uchwytu e-bike'a, zgodnie z instrukcją obsługi akumulatora.
- 3.2.2. Upewnij się, że akumulator znajduje się na czystej powierzchni. Unikaj kontaktu gniazda ładowania z brudem, np. piaskiem czy ziemią.
- 3.2.3. Podłącz wtyczkę ładowania do gniazda ładowania w akumulatorze.

3.3 Ładowanie akumulatora zamontowanego w rowerze

- 3.3.1. Wyłącz akumulator.
- 3.3.2. Oczyszczyć osłonę gniazda ładowania. Upewnij się, że do gniazda nie dostanie się brud.
- 3.3.3. Podnieść osłonę gniazda ładowania i podłącz wtyczkę ładowania do gniazda ładowania
- 3.3.4. Istnieje ryzyko pożaru z powodu nagrzewania się ładowarki podczas ładowania. Upewnij się, że akumulator jest suchy i znajduje się na powierzchni odpornej na ogień.

3.4 Ładowanie dwóch akumulatorów

Jeśli w rowerze elektrycznym znajdują się dwa akumulatory, oba mogą być ładowane poprzez odstosowane złącze. Najpierw oba akumulatory ładują się do około 80–90%, a następnie są ładowane jednocześnie do pełna.

4. Proces ładowania

Ładowanie rozpoczyna się po podłączeniu ładowarki do akumulatora i sieci. Jest ono możliwe tylko w odpowiednim zakresie temperatur akumulatora. Jednostka napędowa e-bike'a jest

wyłączona podczas ładowania, a stan naładowania baterii można obserwować na wskaźniku akumulatora lub komputerze pokładowym.

Podczas ładowania diody LED migają, a każda zapalona oznacza ok. 20% naładowania. Po pełnym naładowaniu diody gasną, a komputer pokładowy się wyłącza. Po pełnym naładowaniu baterii odłącz ładowarkę od sieci i akumulatora.

Jeśli ładowanie odbywało się w rowerze, dokładnie zamknij osłonę gniazda ładowania po zakończeniu procesu.

5. Konserwacja i serwisowanie

W przypadku awarii ładowarki skontaktuj się z autoryzowanym serwisem rowerowym. Nie próbuj jej samodzielnie naprawiać.

6. Obsługa posprzedażowa i doradztwo w zakresie użytkowania

Jeśli masz pytania dotyczące ładowarki, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem rowerowym.

Dane kontaktowe autoryzowanych serwisów można znaleźć na stronie.

7. Utylizacja

Ładowarki, akcesoria i opakowania powinny być poddawane recyklingowi w sposób przyjazny dla środowiska. Nie wyrzucaj ładowarki wraz z odpadami domowymi!

8. Tylko dla krajów UE:

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej implementacją do prawa krajowego, zużyte ładowarki muszą być zbierane osobno i utylizowane w sposób przyjazny dla środowiska.